PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-164003

(43) Date of publication of application: 16.07.1991

(51)Int.CI.

B60L 7/24 H02P 3/26

(21)Application number: 01-302227

(71)Applicant: TOYO ELECTRIC MFG CO LTD

(22)Date of filing: 22.11.1989


(72)Inventor: KURIHARA ATSUSHI

(54) REGENERATIVE BRAKE CONTROLLER FOR ELECTRIC ROLLING STOCK

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress vibration of body due to variation of brake force caused through switching from regenerative brake to pneumatic brake at the final stage of regenerative brake operation by detecting regenerative brake force and combining the regenerative brake and the pneumatic brake according to a predetermined pattern.

CONSTITUTION: A brake force generator receives a speed signal 11, a main circuit state signal 12, a regenerative brake input command 13, and a brake force command 14 and outputs a pneumatic brake control signal O1 and a regenerative brake signal O2. Only regenerative brake is applied for high speed but upon lowering of speed, a second simulation signal generator 10 closes switches SW2, SW3 to actuate a brake force pattern subtractor 8 and a coefficient generator 9. Consequently, regenerative brake force decreases according to a pattern and pneumatic brake operation takes place. By such arrangement, switching between



regenerative brake operation and pneumatic brake operation can be carried out smoothly for an electric rolling stock.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-164003

(5) Int. Cl. 5 B 60 L 7/24 H 02 P 3/26 識別記号 庁内整理番号 6821-5H

❸公開 平成3年(1991)7月16日

Z 6821-5H E 7531-5H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 電気車回生ブレーキ制御装置

②特 頭 平1-302227

②出 願 平1(1989)11月22日

伽発 明 者 栗 原

神奈川県海老名市東柏ケ谷4丁目6番32号 東洋電機製造

株式会社相模工場内

勿出 願 人 東洋電機製造株式会社

東京都中央区八重洲2丁目7番2号

明 細 小

1. 発明の名称

電気車回生ブレーキ制御装置

2. 特許請求の範囲

1 回生ブレーキカ指令を入力してブレーキカパ タンを出力するブレーキカパタン発生器の出力と 主回路状態信号を入力して回生プレーキカを資算 する回生ブレーキカ演算器の出力との偏差を演算 する回生ブレーキ発生器の出力により回生ブレー キカ制御を行うと共に、回生ブレーキ状態と車両 の速度に応じて補助の空気ブレーキ力制御を行う ブレーキ制御装置において、車両の速度倡号を入 力し速度判別を行う速度判別器と、該速度判別器 の出力と前記プレーキペタン発生器の出力より回 生ブレーキ信号と切離して空気ブレーキ動作を行 なわせる模擬信号を発生する第1模擬信号発生器 と、前記模擬信号の発生前に前記回生ブレーキカ に演算保数を与える係数発生器と前記回生ブレー キカ演算器の出力をパタンに応じ滅算を行わしめ るブレーキカパタン 波算器と放ブレーキカパタン

波算器の出力と前記係数発生器の出力を制御する 第2の模擬信号を発生する第2模擬信号発生器を 備え、空気ブレーキを制御する電気車回生プレー キ制御装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は電気車のブレーキ動作中、回生ブレーキから空気ブレーキへの切換えを円滑に制御するため、回生ブレーキの不足分を空気ブレーキによって自動的に補う電気車回生ブレーキ制御装置に関する。

〔従来の技術〕

一般に回生ブレーキ装置を備えた電気車においては、回生ブレーキを有効に活用させるため、電動機を持った車両(以後M車と呼ぶ)の回生ブレーキを優先的に作用させ、指令ブレーキカに対し不足した場合のみ空気ブレーキを作用させる制御が行われている。また、停車中に安定したブレーキを作用させるため、ある程度塩減速するとでのブレーキに切換えるのが普通の方法である。この

特開平3-164003(2)

場合、回生ブレーキが失効してからでは空気ブレーキに立上りの遅れがあるため一時的にブレーキカの不足があり、特にM車の回生ブレーキを優先的に作用させる方式では著るしい。

とのため回生ブレーキカ集が直前に空気ブレーキカ集が直前に空気ブレーキューキ指令を出す制御方式が用いられる。しかし空気ブレーキはブレーキンリング医力ブロの大きさいの大きさいの大きでで前記空気ブレーキ指令を出すしたというでで前記空気ブレーキを立上がる場所でで変気ブレーキを立上げる様に様成されている。

第5図は、従来のプレーキ制御装置構成の一例を扱わすプロック図で、1は速度判別器、2は回生プレーキ力演算器、3はプレーキカパタン発生器、4は第1模優信号発生器、5は実プレーキ力演算回路、6は空気ブレーキ制御部、7は回生ブ

〔 発明が解決しようとする課題

しかし、従来の方式ではブレーキ制御装置での 回生/空気ブレーキ切換動作は空気ブレーキカ 0 の状態から空気ブレーキ制御部 7 に与える実回生 ブレーキカ等価出力を模数的に 0 にすることによ り、一気に空気ブレーキを立上げ、これに見合う 様に回生ブレーキカの減少度を削御するため、ブ レーキ力発生器、I1は速度信号、I2は主回路 状態信号、I3は回生ブレーキ力指令、I4はブレーキ力指令、O1は空気ブレーキ制御信号、O2は回生ブレーキ制御信号、SW1は回生ブレーキ力信号を切離すスイッチ、401は該スイッチSW1を操作する模換信号、501は空気ブレーキ制御部6を制御する実ブレーキ力等価出力である。

第6図、第7図はブレーキ制御の切換動作を示す特性線図で、前者は指令ブレーキ力が小の場合、後者は大の場合を示し、図中GA1,GA2は回生ブレーキ力、GB1,GB2は実ブレーキカ等価出力、GC1,GC2はM車空気ブレーキシリンダ圧力、GD1,GD2は全ブレーキカを示す。

第5図において、従来の回生ブレーキでは主回路状態信号 I 2 より回生ブレーキ力を演算する回生ブレーキカ演算器 2 の出力と回生ブレーキカ指令 I 3 よりブレーキカバタンを出力するブレーキパタン 発生器 3 の出力の偏差をとり回生ブレーキカ発生器 7 により回生ブレーキ 制御を行うほか、次により空気ブレーキの制御も行う。

レーキカの大小にもとずく立上りタイミングの変化のため指令ブレーキカ全域にわたり最良状態で回生/空気ブレーキを切換えることは困難であった。 しかも、水分や車輪とブレーキシューとの間の状態で空気ブレーキカの立上り時間が変り、 車両に不要な衝撃を与え乗心地を損う不具合が発生する構造であった。

[緑題を解決するための手段]

打切る様な制御とならしめた。

また、回生ブレーキ力を絞り始めた時点で、予

特閒平3-164003 (3)

じめ、ブレーキシューを車輪に小さな圧力で押し 当てておくととにより空気ブレーキ作動遅れを減 少させるとともに車輪とブレーキシューの間の状 憩の変化による影響を減少させた。

〔作 用〕

かかる榕成により、電気車の回生プレーキ/空 気ブレーキ切換えを耐らかに行うことが可能な姿 置を実現したものである。

以下、本発明を図面にもとづき説明する。

〔寒 施 例〕

本発明による回生ブレーキ制御装置のブロック 構成例を第1図に、ブレーキ力が小の場合の制御 状態を示す特性線図を第2図に、同じくブレーキ 力が大の場合の特性線図を第3図に、回生ブレー キ電流/速度特性曲線を第4図に示す。

第1図において、8は回生ブレーキ力を徐々に 校り込むためのブレーキカパタン 波算器、9は実 ブレーキカ等価出力を予じめ定めた割合で引き下 げる係数発生器、10は該係数発生器の出力を生か す第2模擬信号発生器、8W2,8W3は夫々系数

る。

実プレーキ力等価出力 501 の引き下げにより空気ブレーキ制御部 6 より空気ブレーキ指令 0 1 が出され空気ブレーキが立上がる。この時はまだ充分大きな回生ブレーキ力が作用しているので、空気ブレーキシリンダ圧力は最低値で立上る様係数発生器 9 により定めておく。したがってこの時点でブレーキシューは最低ブレーキカで車輪にブレーキカを作用させる。

減速してCの如くパターンに沿って回生ブレーキカを絞ってゆくと、その分空気ブレーキで補うため空気ブレーキシリンダ圧力は徐々に上昇し、空気ブレーキの指令ブレーキカに対する分担量がふえてゆく。なお、第2図、第3図では空気ブレーキシリンダ圧力はM車のみしか示していないが付随車(以後T車と呼ぶ)の空気ブレーキシリンダにも同様な作用をなす。

更に放速してDの状態に達すると、スイッチ SW1が開き実プレーキ等価出力 501を 0 となし、 プレーキ力指令に応じた空気ブレーキが作用する 発生器がブレーキカバタン波算器の出力をオンならしめるスイッチを示す。 第2図、第3図、第4図のA〜Eは各車両の速度におけるブレーキ動作状態を扱わし、第4図のBMはブレーキバタン波算および模擬信号発生バタンを示しMA1、MA2は失々ブレーキカの大、小の場合でXは回生ブレーキ失効点を扱わす。第1図〜第4図において第5図〜第7図に使われた符号と同符号のものは同じ機能を扱わす。

第1図より第4図において、速度が高く回生ブレーキが充分作用している Aの領域では、ブレーキカの全てを回生ブレーキにより賄っており、 M車の空気ブレーキシリンダー圧力は 0 である。

速度が低下してBの状態になると第2模提信号 発生器10によりスイッチ SW2、SW3 を閉じプレーキカパタン放算器 8 が生きて回生プレーキカを パターンに沿って絞りはじめるとともに、係数発 生器 9 により実プレーキカ等価出力を定められた 割合で引下げる。なおスイッチ SW2、SW3 は 概 念的なものでソフトウェアで構成される場合もあ

様になる。とれは指令ブレーキ力が小さい場合、空気ブレーキシリンダ圧力の立上りが遅いことによる回生ブレーキ失効点又のブレーキ力被少を防止するためである。逆に指令ブレーキ力が大きい場合、オーバーブレーキ気味となるが減速度が大きいのでD~Eの時間は短かく全ブレーキ力に対する影響は少ない。

さらに被速してBに達すると回生ブレーキは失 効し全ブレーキカが空気ブレーキとなるが、この 時点ではブレーキパタン被衰器8により回生ブレ ーキカは絞り込まれており、全ブレーキカに対す る回生ブレーキカの割合は小さいので回生/空気 ブレーキ切替えによる、全ブレーキカに対する影響は小さい。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば回生ブレーキ終期における回生/空気ブレーキ切替時のブレーキ力変化による車両の振動や制動距離延伸の防止に有効である。

また空気ブレーキ制御については従来方式を変

特開平3-164003(4)


更なしに本発明を適用できるうえマイコンによる ソフトウェアで構成される要素が大きいため、ハード構成は従来のままでソフトウェアの変更だけ で本発明を適用することができるので、経済的で かつ有用な格別な装置を提供するものである。


4. 図面の簡単な説明


1 ……速度判別器、2 ……回生ブレーキカ資算器、3 …… ブレーキカパタン発生器、4 ……第 1 模擬信号発生器、5 ……実ブレーキカ演算器、6 ……空気ブレーキ制御器、7 ……回生ブレーキカ


発生器、8 ······ ブレーキカバタン 波算器、9 ······ 係数発生器、10 ······ 第 2 模換信号発生器、401 ···· ···· 模擬信号、501 ······ 実ブレーキカ等価出力、I1 ······ 速度信号、I2 ······ 主回路状態信号、I3 ··· ···· 回生ブレーキ力指令、I4 ······ ブレーキ力指令、SW1,SW2,SW3 ····· スイッチ、O1 ······ 空気ブレーキ制御信号、O2 ······ 回生ブレーキ制御信号、GA1,GA1,GA2,GA2' ······ 回生ブレーキカ、GB1,GB1',GB2,GB2' ······ 実ブレーキカ等価出力、GC1,GO1',GC2,GC2' ······ 空気ブレーキシリンダ圧力、GD1,GD1',GD2,GD2' ······ 全プレーキカ。

> 字 許 出 顧 人 東洋電機製造株式会社 代表者 上 村 哲









特開平3-164003 (5)

